

P 3/.. MANUEL OPERATOIRE DE L'EUCG V2 POUR L'INSTALLATEUR							
Action manuelle de l'utilisateur	COMMENTAIRES	ECRAN PRINCIPAL	ECRAN SECONDAIRE	ECRANS SUIVANTS...	Commandes accessibles		
					Symbole Type de commande Limites		
Accès Réglages	2e appui (long)	Appui long sur une zone quelconque de l'écran pour accéder au Mode INSTALLATEUR. Ce menu ne peut être atteint que depuis tous les écrans de réveil et hors mode commande (pas de flèche), si nécessaire attendre la sortie automatique du mode commande.				<p>Mode réservé à l'installateur / Saisir code d'accès à 4 chiffres</p> <ul style="list-style-type: none"> 0-9 Saisir code (par défaut "0000") <= Correction saisie Ok Validation code Retour à l'écran de réglages 	
		CHANGER MOT DE PASSE				<p>Changer le mot de passe</p> <ul style="list-style-type: none"> 0-9 Saisir le code courant OK Faire un appui long sur la touche OK 0-9 Saisir le nouveau code OK Validation de la saisie 	
Réglages à effectuer par l'installateur	Installation					<ul style="list-style-type: none"> Enregistrer et sortir Retour à l'écran de réglages <p>NB : Dans la colonne détecté sont listés tous les appareils sur le réseau. Dans la colonne mémorisé apparaissent les appareils précédemment enregistrés.</p>	
	Affichage des défauts					<ul style="list-style-type: none"> Effacer le défaut affiché et passer au suivant Retour à l'écran de réglages 	
	Affichage des données techniques de chaque appareil connecté						<ul style="list-style-type: none"> A titre informatif, informations de la sonde 1 Sonde suivante Sonde précédente Retour à l'écran précédent
							<ul style="list-style-type: none"> A titre informatif, informations de la BoxPower 2 BoxPower suivante BoxPower précédente Retour à l'écran précédent
							<ul style="list-style-type: none"> A titre informatif, si installé, informations de l'optimiseur de puissance Sélectionner routeur WIFI si présent Retour à l'écran précédent
							<ul style="list-style-type: none"> A titre informatif, si installé, informations sur le routeur WIFI Revenir à l'optimiseur de puissance si présent Retour à l'écran précédent
							<ul style="list-style-type: none"> Indications °C sondes de surface voies A, BoxPower 1 à 8 Indications °C sondes de surface voies B, BoxPower 1 à 8 Etats des canaux des BoxPower pour le cycle en cours (1A1B 2A2B... 8A8B), vert : non commandé, orange : commandé, rouge "!" : défaut, bleu : ouverture détectée Indications °C des sondes d'ambiances installées Rappel informations Optimiseur de Puissance ou puissance max programmée... Barre de progression du cycle en cours
	Paramètres généraux de l'installation						<ul style="list-style-type: none"> Balayage des installations existantes proches Identification Maison 1 : valeur par défaut (réglage de 1 à 3), 0 : Réservé usine Affectation d'une puissance maximale à la fonction de chauffage 3,5KW par défaut (réglage de 2 à 25KW) Enregistrer et sortir Retour à l'écran de réglage
							<ul style="list-style-type: none"> 1 : Groupe numéro 1 détecté ! Retour à l'écran précédent et choisir un autre groupe pour l'installation... "2" pour cet exemple.
	Retour	PAS D'ACTION				<ul style="list-style-type: none"> Retour à l'écran de réglages utilisateur 	